



Tilslutning af drosselspolen

Tilslutningsspændingen er 230 volt AC, 50 Hz.

Drosselspolen passer til 5, 7, 9 og 11 watt PL lysstofrør. Der skal bruges en almindelig 230 volt ledning til tilslutning. 230 volts ledningen afisoleres og stikkes ind i drosselspolen hvor pilene peger. Det er meget vigtigt at du ser godt efter så det er de rigtige huller du stikker ledningen i (det er de samme huller der skal bruges som den ledning der sidder i, bare i den modsatte side). Det kan være en fordel at lodde lednings-enderne så de bliver stive, så er de lettere at få på plads, eller bruge en stiv ledning.

Drosselspolen kan med fordel skrues fast på væg eller mur. Rør og drosselspole tåler IKKE regn!

ADVARSEL!!! SØRG FOR ORDENTLIG TILSLUTNING OG ISOLERING. 230 VOLT/AC ER LIVSFARLIG!